ペーパレスレコーダ

DXAdvanced R4

DX1000T touch
DX2000T touch

Daqstation®

タッチスクリーンを搭載した DXAdvancedの進化形。 より使いやすく、スピーディーな操作性を 実現しました。

直感的なタッチ操作

- 従来の操作回数より少なく、直感的な画面操作で現場オペレータの操作性が向上します。
- 加圧式タッチスクリーンの採用で、手袋を付けたままでの操作が可能です。

タッチとオペレーションキー

- 従来のオペレーションキーとタッチ操作を組み合わせる事で、さらに操作性が向上しました。

レコーダの概念を超えた カスタムディスプレイ

- カスタムディスプレイとは、トレンドやバーグラフ、画像ファイル（ビットマップ）などの表示パーツを自由にレイアウトできる機能です。
- タッチ操作で、ボタン実行やスイッチ切替ができます。

簡単検索

- カレンダのタッチ操作により、ヒストリカルトレンドの検索が簡単に行えます。

簡単文字入力

- タッチ操作で、メッセージの簡単登録、簡単書き込みができます。

LF 04L45B01-01JA

vigilantplant.®
The clear path to operational excellence

YOKOGAWA

ペーパレスレコーダ

DXAdvanced R4

DX1000T touch
DX2000T touch

■形　名

形　名	基本仕様コード	付加仕様コード	記　事
DX1002T			2ch, 測定周期125ms(高速モード時は25ms)
DX1004T			4ch, 測定周期125ms(高速モード時は25ms)
DX1006T			6ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms)
DX1012T			12ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms)
内部メモリ	-3		400MB
外部メモリメディア	-4		CFカード(メディア付属)
表示言語	-1		日本語
付加仕様		/A1	アラーム出力リレー　2点 *1
		/A2	アラーム出力リレー　4点 *1
		/A3	アラーム出力リレー　6点 *1 *2
		/C2	RS-232通信インタフェース *3
		/C3	RS-422A/485通信インタフェース *3
		/F1	FAIL/ステータス出力リレー *2
		/H2	押し締め入力端子(着脱式)
		/H5	デスクトップタイプ (24VDC/AC電源仕様用, ネジ締め電源端子) *4
		/H5M	デスクトップタイプ *4
		/M1	演算機能(レポート機能を含む)
		/N1	Cu10,Cu25測温抵抗体入力/3線式絶縁RTD
		/N2	3線式絶縁RTD *5
		/N3	拡張入力
		/P1	24VDC/AC電源駆動 *4
		/R1	リモート制御
		/TPS2	24VDC伝送器電源出力(2ループ) *6
		/TPS4	24VDC伝送器電源出力(4ループ) *7
		/USB1	USBインタフェース
		/PM1	パルス入力(リモート制御, 演算を含む) *8
		/CC1	入力補正機能
		/BT2	マルチバッチ機能 *9
		/CP1	PROFIBUS-DP通信インタフェース *3
		/AS1	拡張セキュリティ機能
		/PCS1	DAQStudio　ソフトウエア付属
		/PCS2	DAQManager　ソフトウエア付属

*1　/A1, /A2, /A3は同時指定不可
*2　/A3, /F1は同時指定不可
*3　/C2, /C3, /CP1は同時指定不可
*4　24VDC/AC電源駆動(/P1)とデスクトップタイプを同時指定の場合, /H5を指定
　　/P1と/H5Mの同時指定不可
*5　/N2はDX1006T, DX1012Tのみ指定可
*6　/TPS2を指定した場合, /TPS4, /A2, /A3, /F1は指定不可
*7　/TPS4を指定した場合, /TPS2, /A1, /A2, /A3, /F1は指定不可
*8　/PM1を指定した場合, /A3, /M1, /R1, /TPS2, /TPS4は指定不可
　　また/A2/F1の組み合わせの同時指定不可
*9　/BT2はDX1006T, DX1012Tのみ指定可

形　名	基本仕様コード	付加仕様コード	記　事
DX2004T			4ch, 測定周期125ms(高速モード時は25ms)
DX2008T			8ch, 測定周期125ms(高速モード時は25ms)
DX2010T			10ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms)
DX2020T			20ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms)
DX2030T			30ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms)
DX2040T			40ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms)
DX2048T			48ch, 測定周期1s(高速モード時は125ms)
内部メモリ	-3		400MB
外部メモリメディア	-4		CFカード(メディア付属)
表示言語	-1		日本語
付加仕様		/A1	アラーム出力リレー　2点 *1
		/A2	アラーム出力リレー　4点 *1 *9
		/A3	アラーム出力リレー　6点 *1
		/A4	アラーム出力リレー　12点 *1 *8 *9
		/A5	アラーム出力リレー　24点 *1 *2 *7 *9
		/C2	RS-232通信インタフェース *3
		/C3	RS-422A/485通信インタフェース *3
		/D5	VGA出力
		/F1	FAIL/ステータス出力リレー *2 *4 *8 *9
		/F2	FAIL+アラーム出力リレー　22点 *1 *4 *7 *9
		/H2	押し締め入力端子(着脱式)
		/H5	デスクトップタイプ (24VDC/AC電源仕様用, ネジ締め電源端子) *5
		/H5M	デスクトップタイプ *5
		/M1	演算機能(レポート機能を含む) *9
		/N1	Cu10, Cu25測温抵抗体入力/3線式絶縁RTD
		/N2	3線式絶縁RTD *6
		/N3	拡張入力
		/P1	24VDC/AC電源駆動 *5
		/R1	リモート制御 *9
		/TPS4	24VDC伝送器電源出力(4ループ) *7
		/TPS8	24VDC伝送器電源出力(8ループ) *7 *8 *9
		/USB1	USBインタフェース
		/PM1	パルス入力(リモート制御, 演算を含む) *9
		/CC1	入力補正機能
		/MC1	拡張チャネル機能 *10
		/BT2	マルチバッチ機能 *11
		/CP1	PROFIBUS-DP通信インタフェース *3
		/AS1	拡張セキュリティ機能
		/PCS1	DAQStudio　ソフトウエア付属
		/PCS2	DAQManager　ソフトウエア付属

*1　/A1, /A2, /A3, /A4, /A5, /F2は同時指定不可
*2　/A5, /F1は同時指定不可
*3　/C2, /C3, /CP1は同時指定不可
*4　/F1, /F2は同時指定不可
*5　24VDC/AC電源駆動(/P1)とデスクトップタイプを同時指定の場合, /H5を指定
　　/P1と/H5Mの同時指定不可
*6　/N2はDX2010T, DX2020T, DX2030T, DX2040T, DX2048Tのみ指定可
*7　/TPS4, /TPS8, /A5, /F2は同時指定不可
*8　/TPS8を指定した場合, /A4/F1の組み合わせの同時指定不可
*9　/PM1を指定した場合, /A5, /F2, /M1, /R1は指定不可
　　また/A2/F1および/A4/TPS8の組み合わせの同時指定不可
*10　/MC1はDX2010T, DX2020T, DX2030T, DX2040T, DX2048Tのみ指定可
*11　/BT2はDX2010T, DX2020T, DX2030T, DX2040T, DX2048Tのみ指定可

■付属品

品　名	数　量
取付金具	2
端子用ネジ	5
ドアロックキー	2
オペレーションガイド(冊子)	1
ユーザーズマニュアル(CD)	1
DAQSTANDARD ソフトウエア(CD)	1
DAQStudio ソフトウエア(CD) *1	1
DAQManager ソフトウエア(CD) *2	1
CFカード(128MB)	1
電源ケーブル *3	1

*1 /PCS1指定時
*2 /PCS2指定時
*3 /H5M指定時

■アクセサリ

品　名	形名(部品番号)	仕　様
シャント抵抗(ネジ端子用)	415920	250Ω±0.1%
	415921	100Ω±0.1%
	415922	10Ω±0.1%
シャント抵抗(押締端子用)	438920	250Ω±0.1%
	438921	100Ω±0.1%
	438922	10Ω±0.1%
CFカードアダプタ	772090	–
CFカード	772093	512MB
	772094	1GB
	772095	2GB
取付金具	B9900BX	–
ドアロックキー	B8706FX	–

ご注意

●本製品を正しく安全にご使用いただくため,「取扱説明書」をよくお読みください。

vigilantplant.®
The clear path to operational excellence

SEE CLEARLY　KNOW IN ADVANCE　ACT WITH AGILITY

VigilantPlant（ビジラントプラント）は、お客様の理想の操業を実現するYOKOGAWAのビジョンです。プラントを隅々まで見渡し(SEE)、将来を予見し(KNOW)、俊敏な操業(ACT)でビジネスの成長を支えます。

横河電機株式会社

IA事業部ネットワークソリューション事業センター　〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32　0422-52-6765
■支社：関西06-6341-1395　■支店：東北022-243-4441・千葉0436-61-1388・中部052-684-2004・豊田0565-33-1611・北陸076-258-7010・中国082-568-7411・九州092-272-1731
北九州093-521-7234

Vig-RSS-9

製品仕様、取扱方法、機種選定に関するご相談は
カスタマーサポートセンター 0120-569116 にお問合せください。

NetSOL Online　メールマガジン配信中（登録無料）
www.yokogawa.co.jp/ns/

Printed in Japan, 104(KP)　[Ed : 01/b]

記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承下さい。
All Rights Reserved. Copyright © 2011, by Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA